



MOBEYE MCK100



Bellen om te openen

Toegang door te bellen. Autorisatie tot max. 500 telefoonnummers.



Autoriseren

Onbeperkte toegang of specifieke tijdsvenster instelbaar per nummer.



Timer

Instelbaar tijdschema voor dagelijkse openingstijden.



Historie

In de portal is zichtbaar wie het slot heeft geopend en wie is geweigerd.

Stand alone

De Mobeye Call-Key kan ook zonder Mobeye Internet Portal worden gebruikt en met een eigen simkaart (liefst M2M). Programmering van de autorisaties en instellingen gebeurt via sms-commando's. Autorisaties (maximaal 50 telefoonnummers) gelden voor 24/7 toegang.

MOBEYE CALL-KEY

Uw telefoon is de sleutel!

De Mobeye Call-Key biedt een gebruiksvriendelijke en veilige toegangscontrole voor gebouwen met één toegangsdeur, hek of poort én voor situaties waarin de toegangsrechten regelmatig wijzigen. Met een simpel telefoontje opent u het slot.

Eenvoudig autoriseren

Het verlenen van de toegangsrechten is eenvoudig. Via de beveiligde online portal wijst u de rechten toe, onbegrensd of enkel voor specifieke tijdsvensters (periode, dag, tijd). Enkel als het telefoonnummer geautoriseerd is, verleent de Mobeye Call-Key toegang. Daarnaast zijn automatische openingstijden mogelijk. De portal en de Call-Key synchroniseren de instellingen automatisch. Ter plaatse is geen internet nodig, de Mobeye Call-key wisselt gegevens uit via de interne GSM-communicatiemodule.

Elektronische sloten en sluitplaten

De Mobeye Call-Key is als GSM-deuropener te combineren met alle elektronische sloten en sluitplaten die via een puls of schakelcommando werken.

Mobeye Call-Key MCK100

Configuratie	<ul style="list-style-type: none">Via internet portal<ul style="list-style-type: none">Zonder gebruik Internet Portal: via SMS-commando's
Uitgangen	<ul style="list-style-type: none">2x relais uitgang voor elektrische deuropener (max. 2A/30VDC)
Autorisaties	<ul style="list-style-type: none">Maximaal 500 geautoriseerde telefoonnummers. Via gebruikersgroepen worden toegangsrechten verleend, eventueel begrensd voor een periode en met dagschema's. De Mobeye Call-Key verifieert of binnenkomende oproepen afkomstig zijn van een – voor dat moment- geautoriseerd nummer. Enkel indien dit is toegestaan, schakelt het relaiscontact. De tweede uitgang kan middels een sms-commando schakelen.<ul style="list-style-type: none">Zonder gebruik Internet Portal: maximaal 50 telefoonnummers, geen tijdbegrenzing
Opties	<ul style="list-style-type: none">Pulstijden voor uitgangen (of hard schakelen), optie voor ongeautoriseerd schakelen, vertragingstijden voor alarmingen en stroomuitval, ingangstype (NO/NC), vrije teksten voor alarmberichten, alarmonderdrukking t.b.v. inbraakfunctie, interval van de 'keep-alive' meldingen, beveiligingscode.
Keep-alive monitor	<ul style="list-style-type: none">De 'keep-alive'-monitor bewaakt de communicatie met de GSM-deuropener. Als de communicatie met de unit is verbroken, ontvangen de (technische) contactpersonen een waarschuwing.<ul style="list-style-type: none">Zonder gebruik Internet Portal : sms-testmeldingen mogelijk met instelbare frequentie
Gegevensopslag en synchronisatie	<ul style="list-style-type: none">De Mobeye Call-Key gebruikt de lokale instellingen om te verifiëren of inkomende oproepen mogen leiden tot het openen van het slot. De Mobeye Internet Portal dient als programmeer-tool. De Mobeye Call-Key synchroniseert de nieuwe instellingen en gelogde gebeurtenissen automatisch ieder uur. Dit gebeurt 'over the air' met de interne GSM-communicatiemodule. Er is dus geen internetaansluiting nodig bij het slot.<ul style="list-style-type: none">Zonder gebruik Internet Portal : programmeren via sms-commando's
Technische gegevens	<ul style="list-style-type: none">Voeding: 9-32VDC / 500 mA (12V netadapter bijgesloten) optioneel: 4x CR123 batterijen t.b.v. stroomuitvalmeldingAfmetingen: 145 x 90 x 45 mmCommunicatiemodule: Quad band EGSM 900/1800 - 850/1900 MHzOmgevingstemperatuur: -10° C ... 55° C

Beheer contactgroep

Groepnaam:

Toegang gelimiteerd:

Toegang in periode: van: tot:

	VEN	SOE	VEN	SOE
Maandag	00:00 - 24:00	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00
Dinsdag	00:00 - 24:00	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00
Woensdag	00:00 - 24:00	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00
Donnerdag	00:00 - 24:00	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00



Mobeye simkaart

Met de Mobeye simkaart meldt u de Call-Key aan op de Mobeye internet Portal. De (flat fee) kosten zijn nagenoeg gelijk aan een normaal simkaart abonnement.

Over Mobeye

Mobeye is Nederlands fabrikant van GSM alarm- en beveiligingsproducten, met een eigen R&D afdeling. Mobeye streeft ernaar om producten op de markt te brengen die bijdragen aan een veiligere wereld voor haar klanten. Het Mobeye assortiment omvat producten op het gebied van inbraak, temperatuurbewaking, waterdetectie, brandmelding, e.a. De Internet of Things portal biedt extra functionaliteit voor de gebruiker.